



規格說明

- ◎ 具有編輯按鍵，可編輯站號及查詢站號
- ◎ 主機站號：按鍵選擇2站，每站可擴充BS-DL16A*8至共128點LED輸出
- ◎ 可連線BS-DI16，0~7站，每站可接收16迴路，共128迴路
- ◎ 系統最大LED輸出，可達256點
- ◎ 主機內有外部開/關接點，可搭配不同之外控設備做設定解除的動作〈例：感應式或磁卡式讀卡機、遙控器、密碼鎖及電子鎖〉
- ◎ 具有8 D I 輸入點
- ◎ 具有4 D O 輸出點，警報輸出乾接點，蜂鳴器輸出乾接點，斷電輸出乾接點，設定保全輸出乾接點
- ◎ 警報時間：可設定10~2550秒

規格說明

- ◎ 警報輸出，可外接音響(警報)裝置及音響(警報)閉鎖開關
- ◎ 擴充BS-DL16A，LED狀態可選擇：（迴路同步/記憶閃爍/設定時 3 秒閃一下）3 合一功能，或是單區設定顯示功能，可參數設定總警報LED狀態，警報時LED閃爍，按"確認鈕"呈現熄滅(已關門)，呈現恆亮(未關門)
- ◎ 具有LED燈號及蜂鳴器獨立測試功能，按下"測試鈕"時，燈號顯示各迴路是否正常
- ◎ KEY短路不放，具有24H設定功能
- ◎ 可單迴路設定狀態點/警報點
- ◎ 可單迴路24H設定
- ◎ 傳輸介面：RS-485及RS-D12雙介面
- ◎ 傳輸速度：19.2K bps
- ◎ 具有斷電記憶功能(免電池)
- ◎ 單晶片微電腦設計，具Watchdog Timer功能
- ◎ 輸入電壓：AC220V / 110V轉DC12V
- ◎ 外型尺寸：66(H) x 123(W) x 35(D)