



規格說明

- ◎ 具有TCP Server / TCP Client模式
- ◎ 具有連線SERVER IP及連線SERVER port
- ◎ 傳輸介面：10/100M RJ-45乙太網路，RS-485，RS-D12三介面
- ◎ 具有無資料傳輸重置功能
- ◎ 具有無資料傳輸重置時間
- ◎ 具有斷線重連時間
- ◎ 可修改WEB登入密碼
- ◎ 具有編輯按鍵，可編輯站號及查詢站號
- ◎ 主機站號：按鍵選擇2站，每站可擴充BS-DL16A*8至共128點LED輸出
- ◎ 可連線BS-DI16，0~7站
- ◎ 系統最大LED輸出，可達256點
- ◎ 主機內有外部開/關接點，可搭配不同之外控設備做設定解除的動作（例：感應式或磁卡式讀卡機、遙控器、密碼鎖及電子鎖）

規格說明

- ◎ 具有 8 DI輸入點
- ◎ 具有 4 DO輸出點，警報輸出乾接點，蜂鳴器輸出乾接點，斷電輸出乾接點，設定輸出乾接點
- ◎ 警報時間：可設定10~2550秒
- ◎ 警報輸出，可外接警報裝置，及警報清除功能
- ◎ 擴充BS-DL16A，LED狀態可選擇：（迴路同步/記憶閃爍/設定時 3 秒閃一下）3 合一功能，或是單區設定顯示功能，可參數設定總警報LED狀態
- ◎ 具有LED燈號及蜂鳴器獨立測試功能
- ◎ KEY短路不放，具有24H設定功能
- ◎ 可單迴路設定狀態點/警報點
- ◎ 可單迴路24H設定
- ◎ 具有斷電記憶功能(免電池)
- ◎ 單晶片微電腦設計，具Watchdog Timer功能
- ◎ 外型尺寸：長129 x 寬149 x 高43mm
- ◎ 輸入電壓：DC 12V